



Bauseits zu komplettieren mit SLS-Schalter* und SPD
*SLS-Schalter von ABB in den Größen 80 und 100 A können bauartbedingt nicht eingesetzt werden.

Komplettschrank ZE106APZ-100A

Artikel-Nr.: 7121727

Typ: ZE106APZ-100A

Bauseits zu komplettieren mit SLS-Schalter* *SLS-Schalter von ABB in den Größen 80 und 100 A können bauartbedingt nicht eingesetzt werden.

- Sammelschienenklemmen (SSK35)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)

Abmessungen

Breite	550 mm
Höhe	1100 mm
Tiefe	210 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	34 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Eigenschaften

Abstand Sammelschienen	40 mm
Anreihbar	-
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	1
Anzahl Zählerplätze	1
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP31
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung

Technische Merkmale

Querschnitt Abgangsleitung	25 mm ²
Querschnitt Zugangsleitung	25 mm ²

Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Empfohlener Zukauf

Rangierkanal